

VT-Y6139

LED-es fény és hangjelző kézikönyv



Főbb műszaki paraméterek:

Bemeneti	DC/AC: 12V~220V
Üzemi áram	<200mA 12VDC esetén
Intenzitás	> 100Lm@1.5W (3 * LED)
Üzem mód	1.folyamatos jelzőfény, 2.villogás 【Az üzemmódot a Jumper áthidalóval állítja be】
Interfész	1.Power interfész, 2.antenna interfész
Üzemi hőmérséklet	-10°C~60°C
Tárolási hőmérséklet	-20°C~70°C
A termék súlya	Akusztikai eszköz (V2,0) : 80,8g (tartozékok nélkül)
Termékszabvány	1flashing light, 2set softscrews and rubbers leeves, Brackets Crews, kézikönyv

A termék beépítési feltételei:

1. A termék beltéren és kültéren is használható;
2. A szerelési felületnek szilárdnak és rezgésmentesnek kell lennie.
3. Olyan helyre kell telepíteni, ahol könnyen látható.

Származási hely: Kína
Forgalmazó: www.vantech.hu

Termék telepítési útmutató:

- 1、 a termék vezetékvezetésekor le kell csavarozni az antennát a villogóról, és egy csavarhúzóval csavarja ki a csavarokat a fénytábláról, és távolítsa el a panelt a vezetékek bekötéséhez;
- 2、 a panelen két kábelcsatlakozó és két áthidaló csatlakozó található:



(1) antenna kábelcsatlakozó: A terméken van egy RF antenna, amely elsősorban a felhasználói vezérlőre konfigurált külső antenna. Használatához csatlakoztassa a felhasználói vezérlő antennainterfészét a termék antennakivezetéséhez egy koax kábelrel;



(2) tápcsatlakozó: A termék tápellátásához használt interfész, a tápellátás
Tápfeszültség tartomány: DC/ AC12 ~220V;



(3) Work-Mode Jumper terminál: Mindig bekapcsolt (NOR) vagy villogó (FL) mód kiválasztásához, szükség szerint változtassa meg az áthidaló jumper helyét;



(4) Beep-Mode. A „Bi!-Bi!” vagy a „Bi...!” kiválasztásához használják üzemmód (BP) vagy „Bi!-Bi!” törlése Mód (NC), szükség szerint módosítsa az áthidaló sapka helyzetét. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hang-fény jelzés kizárólag V.2 típusnál elérhető.

Kezelési utasítások:

- 1、 ellenőrizze a működtető feszültséget és az alapján csatlakoztassa a vezérlőpanelhez illetve a tápegységhez. DC/AC12~220V működési határ.
- 2、 kapcsolja be a készüléket, és a felhasználó a szokásos módon használhatja.

Közlemények és nyilatkozatok:

- 1、 a készüléket telepíteni, kizárólag csak feszültségmentes állapotban engedélyezett. A vezetékek felszerelésekor győződjön meg arról, hogy a csatlakozócsavarok meg vannak húzva;
- 2、 Ez a termék DC tápegységgel vagy hálózati tápegységgel működik. Nagyfeszültségű váltakozó áramú tápegység használatkor győződjön meg arról, hogy a vezetékek megbízhatóak és nem lazák, hogy elkerüljék az áramütés baleseteit (a vállalat nem felelős az okozott balesetekért);